

DCN-DDI 双代表机接口

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 双代表模式，具有两个话筒以及两个投票和插卡面板
- ▶ 两路话筒/线路输入
- ▶ 输出至耳机或扬声器
- ▶ 多种安装选项
- ▶ 用于出席/退席登记

双代表接口适用于用户定制的嵌入式安装解决方案。它允许添加多种功能来满足会议主席和代表的需求。这些功能包括用于连接投票面板（附带或不附带读卡器）（DCN-FVCRD 和 DCN-FV）的设施。此外，还提供两路可同时用于线路输入的独立音频输入。每路输入都可以分配自己的座号，以便 DCN-DDI 能供两个代表席位使用。

通过设置，双代表接口可以用作单代表机、双代表机、主席机、出席/退席装置或会场话筒。会场环境话筒位于会场内，当没有其他代表机或主席机话筒处于活动状态时，它会自动打开。通过此方法，译员可以始终与会场保持语音联系。

基本功能

- 当打开相应的输入时，扬声器输出将会关闭
- 该装置可以独立安放在桌面上、安装在墙上，或者精美地嵌入桌面或座椅的扶手内。
- 通过与话筒连接面板（DCN-FMIC）和话筒控制面板（DCN-FMICB）配合使用，该装置可用于手持式话筒（DCN-FHH）或可插拔话筒（DCN-MICS, DCN-MICL）
- 此外，该装置还提供一个接口来连接 LBB 3555/00 对讲机。

控件和指示灯

- 每路输入三个开关，用于执行下列功能：
 - 话筒或线路选择
 - 非平衡式话筒输入，平衡式话筒/线路输入，或者带幻象电源选择的平衡式话筒输入
 - 每个输入互连都可选择多种输入衰减：0、6、12 或 18 dB +/- 3 dB 输入电平微调电位计

- 遥控输入（开关）和输出（LED），与 DCN 话筒和控制面板相匹配
- 用于选择不同 DCN-DDI 模式的开关：
 - 双代表
 - 主席
 - 双代表，一个话筒
 - 双代表，静音扬声器
 - 单代表
 - 出席/退席
 - 会场环境话筒



注解

要使用出席/退席模式，还必须具有 PC 控制软件。

互连组件

- 两个 RJ11 连接器，用于连接 DCN-FMICB 话筒控制面板、DCN-FPRIOB 优先面板、DCN-FV 投票面板以及 DCN-FVCRD 投票和插卡面板
- 一个 RJ11 连接器，用于连接 LBB 3555/00 对讲机
- 两路平衡式音频输入，用于连接线路（0 dB）或具有/没有幻象电源的话筒（-60 dB）信号源（2 个八针 262°DIN 插孔）
- 六针圆形连接器，用于环路系统布线
- 2 米（78.7 英寸）电缆，端部带模制六针圆形连接器
- 提供两个 3.5 毫米（0.14 英寸）立体声插孔，用于连接耳机或扬声器面板（DCN-FLSP）。

证书与认可

地区	认证
欧洲	CE

技术规格

机械

安装	墙面上、桌面或座椅下方、扶手内或电缆导管内
尺寸 (高 x 宽 x 深) (不包括 电缆)	35 x 100 x 200 毫米 (1.4 x 3.9 x 7.9 英寸)
重量	500 克 (1.10 磅)
颜色	碳黑色 (PH 10736)

订购信息

DCN-DDI 双代表机接口

用于嵌入式自定义解决方案的新一代 DCN 系统双代表接口。

订购号 **DCN-DDI**

厂商:

中国大陆联络方式:
上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:
香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn