

DCN-FVU-CN 嵌入式中文表决装置

www.boschsecurity.com.cn



- ▶ 时尚设计 (IF 大奖)
- ▶ 彩色表决按钮
- ▶ 中文文字
- ▶ 直接环路接入 DCN 网络
- ▶ 允许进行代表大会表决

该装置用于进行出席登记、代表大会表决以及赞成/反对表决。它附带彩色表决按钮和中文文字。这些文字包括：出席、赞成、反对和弃权，颜色依次为白色、绿色、红色和黄色。黄色 LED 确认指示灯用于提示用户登记出席和表决，并确认登记表决选项。蓝色 LED 装置活动指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁。

表决装置配上端帽之后显得非常时尚，可以完美融入现代和传统风格的会议室。对于只要求投票功能的场合，可以直接接入 DCN 网络电缆以节省成本。

- 一个 de-init/init 按钮

互连组件

- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，带模制六针公头圆形连接器
- 1 米 (39.4 英寸) DCN 电缆，带模制六针母头圆形连接器，用于与 DCN 网络建立环路连接



注解

未用的输出电缆必须使用 LBB 4118/00 终端插头。

基本功能

控件和指示灯

前面

- 四个带黄色确认指示灯的表决按钮，用于登记：出席、赞成、反对和弃权
- 一个装置激活指示灯。持续亮起的蓝色 LED 指示灯表示系统处于正常操作状态。当装置检测到通信故障时，蓝色 LED 指示灯将会闪烁

背面

技术规格

机械

安装	卡在厚度为 2 毫米的金属板上，或与 DCN-FCOUP 耦接头和 DCN-FEC 端帽配合使用以安装在任何表面上
尺寸 (高 x 宽 x 厚)	40 x 100 x 79.42 毫米 (1.57 x 3.94 x 3.12 英寸)
重量	250 克 (0.55 磅)
颜色	
DCN-FVU-CN	银白色 (RAL 9022)
DCN-FVU-DCN	深色 (石墨灰)

订购信息

DCN-FVU-CN 嵌入式中文表决装置

直接环路连接至 DCN 网络的新一代 DCN 系统嵌入安装式中文投票装置，银白色。

订购号 **DCN-FVU-CN**

DCN-FVU-DCN 深色嵌入式中文表决装置

直接环路连接至 DCN 网络的新一代 DCN 系统嵌入安装式中文投票装置，深色。

订购号 **DCN-FVU-DCN**

硬件附件

LBB 4118/00 DCN 终端插头

要与开放式 DCN 布线配合使用的新一代 DCN 系统终端插头。

订购号 **LBB4118/00**

厂商:

中国大陆联络方式:

上海
中国上海长宁区虹桥临空经济园区
福泉北路 333 号
邮编: 200335
电话: +86 21 22181111
传真: +86 21 22182388
www.boschsecurity.com.cn

中国香港联络方式:

香港
香港 沙田安心街 11 号 5 楼
华顺广场 506-509 室
电话: +852 2635 2815
传真: +852 2648 7986
www.boschsecurity.com.cn